



BEHIN UPS-5100

1 - 5kVA

1:1 phase

- ✓ کنترل هوشمند تمام میکروپروسسوری
- ✓ سیستم تثبیت کننده ولتاژ خروجی
- ✓ سیستم فیلترینگ EMI/RFI
- ✓ قابلیت راه اندازی بدون برق شهر
- ✓ راه اندازی خودکار در زمان برگشت برق
- ✓ حفاظت تمام اتوماتیک
- ✓ سیستم مدیریت پیشرفته باتری
- ✓ نرم افزار قدرتمند مدیریت یو.پی.اس
- ✓ قابلیت اتصال به ژنراتور
- ✓ تست خودکار باتری
- ✓ نمایشگر LCD
- ✓ کاربری بسیار آسان



مشخصات فنی یو پی اس بهین - 5100

5100-5000/L	5100-3000/L	5100-2000/L	5100-1000/L	مدل
5000VA / 3500W	3000VA / 2100W	2000VA / 1400W	1000VA / 700W	ظرفیت
ورودی				
220 Vac \pm 30%				دامنه ولتاژ
50/60Hz \pm 5%				دامنه فرکانس
خروجی				
220/230/240 Vac \pm 2%				دامنه ولتاژ
50/60Hz \pm 0.1%				دامنه فرکانس (Bat. Mode)
حالت سودمند (Utility Mode): 150% برای 5min، بالای 200% برای 3sec - حالت باتری (Battery Mode): 120% برای 30sec، بالای 150% برای 1sec				اضافه بار
15 ms	معمولا 4 ms (همزمان با تعویض)			زمان انتقال
Pure Sine Wave, TDH <3% (Linear Load)				فرم موج
باتری				
48 Vdc	72 Vdc (48 Vdc موجود است)	48 Vdc	24 Vdc	ولتاژ
External	6 \times 12V / 7AH /Ext (72) 4 \times 12V / 7AH /Ext (48)	4 \times 12V / 7AH /Ext	2 \times 12V / 7AH /Ext	نوع باتری
سایر				
RS232 (Dry Contact و USB ، SNMP Adapter اختیاری می باشد)				درگاه ارتباطی
ورودی AC، معکوس کننده، اخطار اتمام باتری، اضافه بار و ظرفیت باتری				نمایشگر LCD
اخطار اتمام باتری، اضافه بار، جریان کوتاه و دمای بالا				هشدارها
کمتر از 45 dB				میزان صدا
0-40°C				دمای کارکرد
0 تا 95% رطوبت نسبی (بدون تغییر)				رطوبت محیط
225 \times 590 \times 495	198 \times 525 \times 347		156 \times 450 \times 220	ابعاد، ط \times ع \times ا (میلیمتر)
55	44/30	35/26	16/13	وزن خالص (کیلوگرم)