



## BEHIN UPS-3000B

0.6 - 2kVA

1:1 phase PF: 0.9

- ✓ تکنولوژی Line Interactive
- ✓ نمایشگر LCD & LED
- ✓ تشخیص خودکار فرکانس
- ✓ مجهز به استابلیزر (AVR)
- ✓ قابلیت روشن شدن خودکار UPS با باتری (Cold start)
- ✓ دارای مدار محافظ جهت محافظت از کارت شبکه و مودم
- ✓ سازگار با ژنراتور
- ✓ روشن شدن شارژر با اتصال UPS به برق شهر،
- ✓ بدون نیاز به روشن نمودن UPS
- ✓ روشن شدن خودکار پس از بازگشت برق شهر
- ✓ مجهز به باتری داخلی



مشخصات فنی یو پی اس بهین - 3000B

Imperial 2K	Imperial 1.5K	Imperial 1K	Imperial 750	Prosine 800	Prosine 600	مدل
2000VA/1400W	1500VA/1050W	1000VA/700W	750VA/480W	800VA/480W	600VA/360W	ظرفیت
<b>ورودی</b>						
110/120Vac یا 220/230/240Vac						ولتاژ نامی
81-145Vac / 162-290Vac						دامنه ولتاژ
60/50Hz (Auto sensing)						دامنه فرکانس
<b>خروجی</b>						
± 10%						تنظیم ولتاژ (Bat. Mode)
50/60 (± 1)Hz						دامنه فرکانس (Bat. Mode)
Typical 2-6ms, 10ms max.						زمان انتقال
Pure Sinewave						فرم موج (Bat. Mode)
<b>باتری</b>						
12V/10Ah×2	12V/9Ah×2	12V/7Ah×2	12V/9Ah×1	12V/9Ah×1	12V/7Ah×1	نوع و تعداد باتری
<b>محافظت</b>						
محافظت در برابر اضافه بار، دشارژ و شارژ اضافی						محافظت کامل
<b>شاخص ها</b>						
حالت AC، حالت باتری، میزان بار، میزان باتری، ولتاژ ورودی، ولتاژ خروجی، اضافه بار، خطا و اخطار تمام شدن باتری						صفحه نمایشگر